8 (812) 640-59-29 office@bztel.ru

Медиаконвертер, 1G, RJ45 LX-S



Описание

Медиаконвертер BZ-MC-1G-LX-S позволяет одновременно передавать и получать сигналы по оптическому волокну на расстояние до 10 км. Каждое устройство оснащено 1 портом RJ-45 для витой пары и 2 оптическими портами SC/UPC и может использоваться как отдельное устройство, либо устанавливаться в универсальную стойку для медиаконвертеров. На лицевой панели медиаконвертера расположены светодиодные индикаторы, которые информируют о наличии питания, а также скорости передачи и статусе сетевого и оптического интерфейсов.

Применение

Медиаконвертер предназначен для преобразования сигнала из стандарта 100/1000BASE-TX на витой паре в сигнал стандарта 1000BASE-FX Fast Ethernet по одномодовому оптоволокну.

Преимущества

- Конвертация сигнала эффективно увеличивает дальность его передачи, что позволяет избавиться от нескольких промежуточных репитеров.
- Поддерживает все современные стандарты IEEE 802.3 100/1000BASE-TX/FX.
- Наличие LED-индикаторов помогает следить за статусом работы устройства.

Технические характеристики

Бренд	БАЗИС
Артикул	BZ-MC-1G-LX-S
Расстояние	10 км
Характеристики БП	5V/1A
Скорость передачи клиентского порта	100/1000Mbit/s
Скорость передачи линейного порта	100/1000Mbit/s
Тип клиентского порта	RJ-45
Длины волн Tx	1310