

Делитель оптический BZ-FC-SB-1x2-30/70-3.0-SA (одномодовый, small box, 30/70, 3.0мм, SC/APC)



Описание

Оптический делитель BZ-FC-SB-1x2-30/70-3.0-SA используется для разделения или распределения светового сигнала в оптических волокнах, что достигается за счет использования волокон с разными характеристиками, которые позволяют контролировать длины волн, проходящих через устройство.

Применение

Разветвители находят широкое применение в телекоммуникациях, сетях передачи данных и системах передачи сигналов. Они работают на основе принципа интерференции света и используются для управления световым потоком в оптических системах, что делает его эффективным инструментом для маршрутизации сигналов и распределения ресурсов в сетях.

Преимущества

- Высокая стабильность и надежность: толщина защиты 3.0 мм

позволяет использовать делитель в различных эксплуатационных условиях без влияния на функциональность

- Низкий уровень потерь, что способствует более высокой эффективности передачи данных
- Выполнен в корпусе Small box и не требует дополнительного питания, что упрощает интеграцию в существующие системы
- Оконцован разъёмами типа SC/APC

Оптический делитель BZ-FC-SB-1x2-30/70-3.0-SA с коэффициентом деления 30/70 - это простое и эффективное устройство, востребованное среди инженеров и специалистов в области оптики и телекоммуникаций.

Технические характеристики

Артикул	BZ-FC-SB-1x2-30/70-3.0-SA
Вид исполнения	Small box
Диаметр защитного буфера	3.0 мм
Коэффициент деления	30/70
Рабочий диапазон	1310/1490/1550
Технология производства	FC
Число входных портов	1
Число выходных портов	2
Тип адаптера/коннектора порта «Input»	SC/APC
Тип адаптера/коннектора порта «Output»	SC/APC