

Комплект BZ-KC1U-64L-4xBZ-MPO-1F-16CH-LGX-LL-A-M-MCS

Особенности

- Выдвижная конструкция
- Установка в стандартную 19" дюймовую стойку (1RU)
- Фиксация кассет винтами
- Входные крепления кабеля для предотвращения отключений
- Встроенный органайзер для организации лицевой панели
- Материал корпуса: металл
- Материал крепления кассет: винт

Применение

- Дата-центры
- Высокоплотные СКС
- Коммутация активного оборудования



Описание

Кросс BZ-KC-MPO-1U на 4 слота и кассеты BZ-MPO-1F-16CH-LGX-LL-A-M-MCS используются для коммутации MPO и LC интерфейсов. На лицевой стороне кассеты расположено 8 дуплексных LC/UPC портов, а сзади расположен разъем с MPO адаптером. В кассете располагается Breakout кабель (SM G.657.A1) MPO-16/APC (Male)-16xLC/UPC. В комплект поставки также входят MPO-16/APC патч-корды для подключения кассеты к трансиверам.

Абсолютные максимальные значения

Параметры	Значение	Примечание
Тип кросса	Выдвижной	
Форм фактор	1RackUnit	
Максимальное кол-во кассет в кроссе / кол-во кассет в комплекте	4/4	
Количество портов MPO-16 в кассете	1	
Количество портов LC/UPC Duplex в кассете	8	
Общее количество портов MPO-16 в кроссе	4	
Общее количество портов LC/UPC Duplex в кроссе	32	
Breakout кабель MPO-16/APC (Male)-16xLC/UPC	В комплекте	В каждой кассете по 1шт